



DS-PM1-I16O2-WE

HIKVISION AX PRO - ústředny

AX PRO multi I/O transmitter 16 drátových vstupů/2 výstupy

Doplněním starého poplachového systému o Multi I/O Transmitter AX PRO budete moci nadále využívat stávající drátové detektory nebo sirény a zároveň modernizovat svůj systém pomocí progresivních monitorovacích technologií s možností budoucích rozšíření o nové senzory, zařízení a funkce. 16 vstupů pro připojení drátových detektorů s volitelnými EOL rezistory, podpora režimů NC/NO, EOL (jednoduché vyvážení), DEOL NC/NO (dvojitě vyvážení), podpora dual zón, připojení celkově až 32 drátových detektorů, dual zóna v režimu EOL, 2.2k? jeden detektor, 8.2k? druhý, 2 reléové výstupy dálkového ovládání (alarm, aastřežit, odstřežit, atišit alarm, porucha, ruční, plán) - Puls 5s - 10min/západka, 2 výstupy pro napájení senzorů a sirén, max. 12 VDC/ 1A (celkově), integrovaný zdroj 100-240VAC @ 30W s vypínačem, možnost napájení akumulátorem (není součástí balení) pro autonomii až 36 hodin v závislosti na externí zátěži, prostor pro až 7Ah akumulátor(není součástí dodávky), plastový kryt pro montáž na stěnu, přední a zadní tamper, barevné stavové kontrolky, bezdrátová komunikace Tri-X 868MHz s šifrováním AES, dosah až 1100 m v otevřeném prostoru, provozní teplota: -10 °C až 55 °C, rozměry: 261 x 199 x 86mm, materiál: plast, hmotnost: 0,98 / cca 3,2 kg s baterií.



Výrobce/značka: **HIKVISION**

- 261 x 199 x 86 mm
- vnitřní, -10 °C to 55 °C
- 2-nízké/střední

Objednací kód: **2201-067**

Technické parametry

| | |
|---------------------|---|
| Typ zařízení: | bezdrátový vysílač s expanderem |
| Napájení: | 240 VAC (30W) |
| Záložní akumulátor: | není součástí - prostor pro záložní akumulátor 12V/7A (doba zálohování až 36 hodin) |
| Frekvence: | 868 MHz, protokol Tri-X, šifrování AES-128 |
| Dosah signálu: | až 1100 m (volný terén) |
| Funkce: | podpora dual zón, připojení celkově až 32 drátových detektorů |
| Porty: | 1x sériový port pro účely ladění |

| | |
|------------------|--|
| Tamper: | přední a zadní ochrana proti neoprávněné manipulaci |
| Počet vstupů: | 16 |
| Provedení krytu: | plast |
| Barva krytu: | bílá |
| Výstup relé: | 2 reléové výstupy dálkového ovládání (alarm, zastřežit, odstřežit, ztišit alarm, porucha, ruční, Ppán) - Puls 5s - 10min/západka |
| Výstup: | 2 výstupy pro napájení senzorů a sirén, max. 12 VDC/ 1A (celkově) |

Příslušenství

